

Funksystem Antech Multifrequenz

Das Antech Multifrequenz Funksystem zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität aus.

Sowohl Handsender als auch Empfänger sind an vielfältige Situationen, durch eine einfache Programmierung mit wenigen Tastendrücken, anpassbar. Es können die beiden in der EU hauptsächlich verwendeten Funkfrequenzen, 433,92 MHz und 868,3 MHz, sowie in der EU nicht zugelassene Frequenzen programmiert werden.

Alle Geräte haben eine Kopierfunktion (kein Rolling- oder Wechselcode) und können mit Funksystemen verschiedenster Hersteller kombiniert werden. Es können auf einem Gerät, sogar unterschiedliche Frequenzen, den verschiedenen Kanälen zugeordnet werden.

Ein weiteres Highlight ist das Fernprogrammieren des Funkempfängers: Sie können einen Masterhandsender einlernen und somit weitere Funkhandsender programmieren ohne Zugang zum Empfänger haben zu müssen.

★★★★★ Homelink kompatibel

Alle Produkte der Antech Funkserie sind zum Homelink System kompatibel.


Homelink ist das eingebaute Funksystem (Toröffner), aller Namhaften Automobilhersteller.

Somit können Sie zur normalen Bedienung mittels Funkhandsender auch den eingebauten Funk in Ihrem Auto nutzen.



Funkempfänger, Antech Multifrequenz 2 Kanal

Dieser kompakte und einfach zu installierende Funkempfänger hat zwei potentialfreie Relaisausgänge. Sie können hiermit Steuerungen mit Tastereingang, Lampen oder kleinere Motoren ansteuern. Die Empfangsfrequenz kann auf nahezu alle am Markt üblichen Funkfrequenzen eingestellt werden. Es können die meisten Funkhandsender, sogar mit gemischten Frequenzen (siehe separate Kompatibilitätsliste) eingelernt werden.



Artikelnummer: 60030052
Funkfrequenz: siehe Frequenztablelle*
Speicher: 60 Codes, erweiterbar auf 1000 Codes mit Steckmodul.

Empfindlichkeit: -102dbm
Bandbreite: 250KHz
Spannungsversorgung: 6-36Vdc oder 7-27 Vac
Stromaufnahme max: 100 mA bei 6Vdc
23 mA bei 36 Vdc

Schaltausgang: 2 x Relais pot.frei, konfigurierbar, Totmannfunktion, Bistabil, Monostabil (timer)
25ms bis zu 15 Min.

Ausgangsleistung: 30 Vdc od. 250 Vac / 5 A max.



Handsender, Antech Multifrequenz 4 Kanal

Dieses Gerät ist in der Lage ihre bisherigen Handsender für Türen, Einfahrts- oder Garagentore unterschiedlichster Hersteller zu ersetzen. Sie können jede der vier Tasten mit einer anderen Funktion Ihrer vorhandenen Fernbedienungen belegen, auch wenn sich die Frequenzen voneinander unterscheiden.



Artikelnummer: 60030010
Funkfrequenz: siehe Frequenztablelle*
Sendeleistung: -10dBm ERP max.
Spannungsversorgung: Batterie Cr2032, 3V
Betriebstemperatur Bereich: -10°C - +55°C
Abmessungen: 60x31x13,5 mm
Gewicht: 38g



Handsender, Antech 4 Kanal 433,92 MHz

Dieses Gerät ist in der Lage ihre bisherigen 433 MHz Festcode Handsender für Türen, Einfahrts- oder Garagentore unterschiedlichster Hersteller zu ersetzen. Sie können jede der vier Tasten mit einer anderen Funktion Ihrer vorhandenen Fernbedienungen belegen.



Artikelnummer: 60030020
Funkfrequenz: 433,92 MHz
Sendeleistung: -5dBm ERP max.
Spannungsversorgung: Batterie Typ 27A 12V
Betriebstemperatur Bereich: -10°C - +55°C
Abmessungen: 54x31x10,8 mm
Gewicht: 25g



Frequenztablelle

Frequenzen	300 MHz *	318 MHz *	418 MHz *
433.92 MHz	300 MHz *	318 MHz *	418 MHz *
868.3 MHz	303 MHz *	330 MHz *	Die mit * gekennzeichneten Frequenzen sind in der EU nicht zugelassen.
315 MHz *	306 MHz *	390 MHz *	
288 MHz *	310 MHz *	403.55 MHz *	

Gültig bis: Jan. 2016:
Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Änderung, Nachdruck und Weitergabe verboten.